



# POWER BOX RS AMP

## Linear-Netzteil

UVP 499 € (inkl. MwSt)

- Geeignet für Pro-Ject Audio Systems Verstärker
- Ersetzt originale "Schalt"-Netzteile
- Fast doppelte Verstärkerleistung kombiniert mit Amp Box RS, Amp Box DS & Stereo Box RS (2x 200/120 Watt 4/8 Ohm)
- Allgemein deutliche Klangverbesserung bei Dynamik, Bass und Staffellung der Klangbühne
- Kompatibel mit Amp Box RS, Amp Box RS Mono, Stereo Box RS aber auch mit Amp Box DS oder Amp Box DS Mono
- Großer Ringkerntransformer mit Kupferschirmung
- Sehr niedrige Ausgangsimpdanz
- Kondensatorkapazität 40.000 uF (Low ESR Typ)
- Erhältlich in Silber oder Schwarz

Farboptionen:



**Eingangsspannung:** AC 230V/50Hz IEC C15 Anschluss (120V/60Hz US Version)  
**Ausgangsspannung:** 2-Fach Ausgang mit je 2 x 48V / 2.5A DC  
**Filterkapazität:** 40.000 MikroFarad  
**Restwelligkeit am Ausgang:** 7mV  
**Leistungsaufnahme:** 600 Watt max  
**Abmessungen B x H x T:** 201 x 72 x 195 (220)mm (inkl. Buchsen)  
**Gewicht:** 4,8 kg

*1 Power Box RS Amp kann folgende Geräte versorgen:  
1 Amp Box RS oder DS (Stereo) oder 1 Stereo Box RS oder  
2 Amp Box RS Mono oder 2 Amp Box DS Mono oder 1 Amp  
Box DS2 oder 2 Amp Box DS2 Mono  
Power Box RS Amp ist nicht für den Parallel-Betrieb mit 2  
Stereo Verstärkern geeignet!*

## Linear-Netzteil bringt mehr Leistung und verbessert die Klangqualität deutlich!

Die Power Box RS enthält einen großen Ringkerntransformator mit integrierter Schirmung zwischen Primär- und Sekundärwicklung. Diese agiert als Trenntransformator und vermeidet das Eindringen von Interferenzen aus dem Netzstrom in den Verstärker. Dieser Transformator hat deutlich größere Leistungsreserven als das normale Netzteil. Mit seiner niedrigen Ausgangsimpedanz, kombiniert mit großer Kondensatorkapazität stellt die Power Box RS ausreichend Kraft für eine Stereo oder zwei Mono-endstufen zur Verfügung. Hinweis: Um Einflüsse des starken Magnetfelds zu vermeiden, stellen Sie Netzteil und Verstärker nicht direkt übereinander auf.

Jeder Verstärker, also auch ein "digitaler", reagiert sensibel auf die Qualität der Versorgungsspannung.



Umfangreiche Hörtests haben gezeigt, dass sich der Einsatz von Linear-Netzteilen sehr positiv auf die Klangqualität von Digitalverstärkern auswirkt. Die meisten Hersteller von High End Audio-Geräten haben das erkannt. Die Power Box RS Amp bietet daher einen deutlichen Klangzugewinn zu einem günstigen Preis!

